



Kodiertabelle Empfangsfrequenzen

V01					V02				
		Schalter					Schalter		
Kanal	ZF Frequenz	Frequenz	S1	S2	Kanal	ZF Frequenz	Frequenz	S1	S2
K27	522MHz	1288MHz	0	0	K28	530MHz	1285MHz	0	0
K28	530MHz	1288MHz	0	1	K30	546MHz	1285MHz	0	1
K29	538MHz	1288MHz	1	0	K28	530MHz	1291MHz	1	0
K30	546MHz	1288MHz	1	1	K30	546MHz	1291MHz	1	1

Technische Daten: HF Eingang 1280.....1295MHz  
 ZF = Kanal 27 bis 30( einstellbar je nach Version )  
 Verstärkung 28....35dB ( typ. 30dB)  
 Rauschfaktor typ 0,8...0,9dB  
 Ub 12-18Volt  
 Ib ca. 230mA

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blattzahl: 1
Datum	Name	gez.: 1/2008	Zech	<b>Kon23 DVB-T</b>	Blatt-Nr.: 1
		gepr.:			
Irrtümer und Änderungen Vorbehalten !				Zeichnungs-Nr.: 1	