



Kodiertabelle Empfangsfrequenzen

V02 Schalter

Kanal	ZF Frequenz	Frequenz	LO f MHz	S1	S2
K28	530MHz	1285MHz	755	0	0
K30	546MHz	1285MHz	739	0	1
K28	530MHz	1291MHz	761	0	1
K30	546MHz	1291MHz	745	1	1

ZF (RF output) = Input - LO

Technische Daten: HF Eingang 1250.....1295MHz input
 ZF = Kanal 27 bis 30(470550MHz) output
 Verstärkung 22.....25dB (typ. 24dB) gain
 Rauschfaktor typ 0,7...0,9dB NF
 Ub 12-18Volt
 Ib ca. 230mA

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blattzahl: 1
Datum	Name	gez.: 8/2015	Zech	Kon23 DVB-T	Blatt-Nr.: 1
		gepr.:			
Irrtümer und Änderungen Vorbehalten !				Zeichnungs-Nr.: 1	