



Schalter			
ZF Frequenz	LO Frequenz	S1	S2
1100....1500MHz	4800MHz	0	0
1200....1600MHz	4900MHz	1	0
1300 ....1700MHz	5000MHz	0	1
1400....1800MHz	5100MHz	1	1

Technische Daten: HF Eingang 3300 .....3700MHz  
 LO = 4800 --- 5100MHz  
 ZF = 1100 ....1800MHz  
 Verstärkung >35 ( typ. 40-48dB)  
 Rauschfaktor < 1,3dB typ 1...1,2dB  
 Ub 12-18Volt  
 Ib ca. 220....250mA

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blattzahl: 1
Datum	Name	gez.: 6/2016	Zech	Kon-DWN3337-S	Blatt-Nr.: 1
		gepr.:			
Irrtümer und Änderungen Vorbehalten !				Zeichnungs-Nr.: 1	