


RX 5500 - 6000MHz

ZF Frequenz	LO Frequenz	Schalter	
		S1	S2
950 1400MHz	4600MHz	0	0
950 1300MHz	4700MHz	0	1
500 1000MHz	5000MHz	1	0



Technische Daten: RF input 5500 6000MHz
 LO = 4,6 / 4,7 / 5,0GHz
 ZF = 500 1400MHz
 Gain: >25 (typ. 28....31dB)
 Noise: < 1,5dB typ 1,2....1,3dB
 Ub 12-18Volt
 Ib ca. 180....190mA



Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blattzahl: 1
Datum	Name	gez.: 5/2016	Zech	Kon-DWN5560-S/-T	Blatt-Nr.: 1
		gepr.:			
Irrtümer und Änderungen Vorbehalten !				Zeichnungs-Nr.: 1	